

Cihazı kullanmadan önce lütfen okuyun. Hesap makineniz kılavuzda listelenen tüm işlemlere sahip olmayabilir.

### Hesap Makinesini Çalıştırma

[ON/C•CE] [CE/C]	Güç açık. Hesaplamaları kaybetmeden LCD ekranı siler. Bir sayı gösterilemeyecek kadar büyükse hesap makinesi durur ve "E" değerini görüntüler. Devam etmek için [ON/C•CE] [CE/C] tuşuna basın.
[ON/AC] [AC]	Güç açık. Hafıza dahil tüm hesaplamaları siler.
[CE/C] [CE]	Hesaplamaları kaybetmeden LCD ekranı siler. Bir sayı gösterilemeyecek kadar büyükse hesap makinesi durur ve "E" harfini görüntüler. Devam etmek için [CE/C] [CE] tuşuna basın.
[+/-]	Görüntülenen sayıyı pozitiften (+) negatife (-) veya tersi yönde değiştirmek için tuşuna basın. Sayı negatif olduğunda "-" görünür.
[√]	Karekök
[%]	Yüzde tuşu
[MU]	Mark up hesaplama
[GT]	GT (Grand Total-Genel Toplam), kasa hesaplamalarını basit ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar. [=] tuşuna her bastığınızda görüntülenen sayı hafızaya alınır ve "GT" görünür. Hafızaya alınan tüm sayıların toplamını görüntülemek için [GT] tuşuna basın.
[00→0]	Yeniden giriş yapmak istediğiniz basamağa ulaşana kadar görüntülenen bir değeri basamak basamak sağa kaydırmak için.

### Ondalık basamak seçme anahtarı

Yuvarlama için ondalık basamak sayısını belirtir.

F:	Değeri yuvarlamadan görüntüleyen kayan ondalık basamak sistemi.
0,2,3,4:	Ondalık basamak sayısı 0, 2, 3, 4 olarak ayarlanır.
A:	ADD Modu – Toplama ve çıkarma hesaplamaları otomatik 2 haneli ondalık sayı ile gerçekleştirilir, böylece ondalık nokta girişi gerekli değildir.

### Yuvarlama seçici

↑:	Yukarı yuvarlama
5/4:	Ondalık sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar.
↓:	Aşağı yuvarlama

### İş Hesaplamaları

[+TAX]	(Vergi dahil tuşu) VERGİ oranıyla VERGİ dahil tutarı hesaplayın.
[-TAX]	(Vergi hariç tuşu) VERGİ oranı ile VERGİ hariç tutarı hesaplayın.
[RATE]	Vergi oranını girmek için kullanılır.
[LOCAL][€]	Görüntülenen değeri evrensel para biriminden yerel para birimine (veya tersi) dönüştürün.
[SET]	Dönüşüm oranını girmek için kullanılır.

## Hafıza İşlevleri

[M+]	Görüntülenen sayıyı belleğe eklemek için basın, "M" görüntülenir.
[M-]	Ekranda görüntülenen sayıyı hafızadan çıkarmak için basın.
[MRC]	Bellekteki sayıyı çağırmak için bir kez basın. Belleği temizlemek için iki kez basın.
[MR]	Bellekteki sayıyı çağırmak için basın.
[MC]	Belleği silmek için basın.
[MII+], [MII-], [MIIRC]	İkinci Hafıza tuşları.


## Güç Kaynağı / Bakım

- Bu hesap makinesinin ikili güç sistemi, bir bataryaya ek olarak bir güneş pili kullanır.
- Bitmiş bir pilin uzun süre pil bölmesinde bırakılması durumunda hesap makinesine sızıntı yapabileceğini ve zarar verebileceğini unutmayın.
- Cam içerdiğinden LCD panele çok fazla bastırmayın.
- Bu ürünü su geçirmez olmadığından, örneğin su gibi sıvıların üzerine sıçrayabileceği yerlerde kullanmayın veya saklamayın
- Hesap makinesini düşürmekten veya ciddi darbelere maruz bırakmaktan kaçının.
- Hesap makinesini asla bükmeyin. Asla hesap makinesini parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- Hesap makinesini temizlemek için yumuşak, kuru bir bezle silin.

## Pil Değiştirme

- Pili değiştirdiğinizde hesap makinesinin arka tarafında basılı olarak belirtilen aynı türdeki yeni bir pil veya alternatifi bir pil kullanın.
- Hesap makinesinin arka tarafını sökün ve arka kapağı çıkarın.
- Orijinal pili tükenmez kalem gibi bir şey kullanarak çıkarın ve aynı yere yeni bir pil takın.
- Yeni pilin yönü, orijinal pilin yönü ile aynı olmalıdır.
- Arka kapağı hesap makinesine takın ve vidalayın.

**Kullanım Ömrü:** Bu ürün yasalar çerçevesinde iki (2) yıl garanti altına alınmıştır. Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.



### Dikkat:

Ürününüz yandaki sembole işaretlenmiştir. Bu, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanların genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünler için ayrı bir toplama sistemi bulunmaktadır.

## Bu Ekipmanın ve Pillerinin İmha Edilmesine İlişkin Bilgiler

### 1. Avrupa Birliği'nde

Dikkat: Bu ekipmanı atmak istiyorsanız, lütfen normal çöp kutusunu kullanmayın! Kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipman, ayrı olarak ve kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanın uygun şekilde işlenmesini, geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesini gerektiren mevzuata uygun olarak ele alınmalıdır. Üye ülkeler tarafından uygulamaya konduktan sonra, AB ülkelerindeki özel haneler kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlarını iade edebilir. Belirlenen toplama tesislerine ücretsiz\*. Bazı ülkelerde\* benzer bir yenisini satın alırsanız yerel satıcınız eski ürününüzü ücretsiz olarak geri alabilir.

\* Daha fazla bilgi için lütfen yerel makamınızla iletişime geçin. Kullanılmış elektrikli veya elektronik ekipmanınızda pil veya akü varsa, lütfen bunları yerel gereksinimlere göre önceden ayrı olarak atın.

Bu ürünü doğru şekilde imha ederek, atığın gerekli arıtma, geri kazanım ve geri dönüşüm işlemlerinden geçmesine ve böylece uygun olmayan atık işleme nedeniyle ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaksınız.

### 2. AB dışındaki diğer ülkelerde

Bu ürünü atmak isterseniz, lütfen yerel yetkililere başvurun ve doğru imha yöntemini öğrenin.

## **ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ**

MORAVIA Consulting spol. s.r.o.

Olomoucká 83, 627 00 Brno, Çek Cumhuriyeti

Tel: +420 541 422 511

<http://www.moravia-consulting.com>

e-posta: info@moravia-consulting.com

## **İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ**

EDB TEKNOLOJİ ve KIRTASIYE ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Mehmet Akif Mah. Çetin Cad. Cemre Sok No: 47 B Blok D:9 Ümraniye / İstanbul

Tel: 90 533 7665585

[www.edbteknoloji.com](http://www.edbteknoloji.com)

e-posta: bilgi@edbteknoloji.com

## **YETKİLİ SERVİS İSTASYONU**

HARUN DEMİRCİ – TEKNİK BİLGİSAYAR

İnönü Mah. 5. Sok. No:46/B Merkez / Erzincan

Tel: 90 446 2246281

e-posta: destek@edbteknoloji.com

- Bu kullanım kılavuzunun Türkçe yayın hakları Edb Teknoloji ve Kırtasiye Ürünleri Ticaret Limited Şirketine aittir.
- Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı yasalarla müsaade edilmediği takdirde iktibas edilemez. Edb Teknoloji Ltd. Şti.'nden önceden yazılı izin almaksızın çoğaltılamaz ve kullanılamaz.
- Bu belgedeki bilgilerin kullanılmasından dolayı kaynaklanan zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.